


KNX Сенсорный выключатель 3 Komfort, 6-клавишн. (3+3)

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Клавиша ввода в эксплуатацию	5136 00	1	06	4010337086871

Характеристики

- Монтаж на шинный контроллер 3.
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
- Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
- Интегрированный датчик температуры для измерения и передачи локальной температуры в помещении.
- Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой панели управления.
- Функция клавиши: переключение, регулировка света, управление жалюзи, датчик значения (1 байт), датчик значения (2 байта), дополнительное устройство сцены и дополнительное устройство термостата.
- Функция кнопки: переключение, регулировка света, управление жалюзи, датчик значения (1 байт), датчик значения (2 байта), дополнительное устройство сцены и термостата помещения - дополнительное устройство .
- Дополнительное устройство регулятора: переключение рабочего режима с нормальным и высоким приоритетом, заданный выбор рабочего режима, смена различных рабочих режимов, смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
- Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
- Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
- Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
- Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния и подсветки поля для надписи (например, для ночного уменьшения яркости в спальнях помещений).
- Подсветка поля для надписи в случае набора клавиш с полем для надписи.
- Возможность ВКЛ, ВЫКЛ подсветки поля для надписи, автоматического отключения или с помощью объекта.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C
Класс защиты:	III

Указания

- Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по созданию маркировочных элементов. www.marking.gira.com.
- Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор

клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Комплект поставки

- Прилагаются чистые поля для надписей.
